Uporabniška navodila za Baseus GaN6 Pro Hiter Polnilec 2C+2U 65W EU

Prosimo, natančno preberite ta navodila pred uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo.

---

1. Specifikacije

Ime: GaN6 Pro Hiter Polnilec
Model št.: CCGAN65E6
Vhod: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A Maks.

Izhod Type-C1/Type-C2: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.25A (65.0W) Maks.
Izhod USB1: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓2.5A (30.0W); 20.0V⎓1.5A (30.0W) Maks.
Izhod USB2: 5.0V⎓1.0A 5.0W Maks.
USB1+USB2 izhod: 30.0W+5.0W Maks.
Type-C1+USB1 izhod: 45.0W+18.0W Maks.
Type-C1+Type-C2 izhod: 45.0W+20.0W Maks.
Type-C2+USB1 izhod: 5.0V⎓3.0A 15.0W Maks.
Type-C1/Type-C2+USB2 izhod: 60.0W+5.0W Maks.
Type-C1+(Type-C2+USB1) izhod: 45.0W+15.0W Maks.
Type-C1+Type-C2+USB2 izhod: 45.0W+15.0W+5.0W Maks.
USB2+(Type-C2+USB1) izhod: 5.0W+15.0W Maks.
Type-C1+(Type-C2+USB1)+USB2 Skupni izhod: 45.0W+15.0W+5.0W Maks.

Dimenzije: 40.35×34.2×63.7mm
Neto teža: približno 142 g

---

2. Vsebina

- Polnilec ×1
- Navodila za uporabo ×1
- Garancijska kartica ×1
- Polnilni kabel ×1 (le pri kompletih)

---

3. Pregled

- Type-C1
- Type-C2
- USB1
- USB2

---

4. Opis

Ta izdelek je 65W potovalni polnilec, ki uporablja nov tip polprevodniškega materiala (GaN – galijev nitrid). Ima kompaktne dimenzije in obilico vmesnikov (2C+2U), ter podpira celovite hitre polnilne protokole. Podpira protokole PD2.0, PD3.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC, PPS in druge. Največja izhodna moč enega priključka Type-C1/Type-C2 lahko doseže 65W (20V⎓3.25A), kar omogoča hitro PD polnjenje za večino prenosnikov, pametnih

telefonov in tablic. Največja izhodna moč USB1 priključka je 30W, medtem ko je moč USB2 5W (5V⎓1A), kar je primerno za polnjenje slušalk, ur in malih ventilatorjev. Izdelek ima vgrajene večkratne zaščitne mehanizme proti prekomernemu toku, prenapetosti in pregrevanju.

---

5. Delovno okolje

- Uporaba pri temperaturah: območja brez tropskega podnebja pri temperaturah 0-25℃.
- Shranjevanje pri temperaturah: 0-40℃

---

6. Opozorilo

- Pred uporabo natančno preberite vsa navodila in opozorila; nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe izdelka ali varnostne nevarnosti.
- Ne hranite izdelka v ekstremnih pogojih, kot so visoke temperature, močna svetloba, močna magnetna polja ali v bližini vira ognja.
- Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe izdelka, materialno škodo ali poškodbe.
- Potrošniki so odgovorni za kakršno koli fizično ali materialno škodo, ki je posledica nepravilne uporabe izdelka, kot ni navedeno tukaj, in Baseus ne prevzema odgovornosti v skladu z veljavnimi zakoni.
- NE razstavljajte ali spreminjajte tega izdelka brez nadzora strokovnjaka.
- Uporaba gospodinjskih naprav ali obremenitev, ki presegajo izhodni tok tega izdelka, se je treba izogibati (ni izhoda zaradi zaščite vezja).
- NE uporabljajte sile na izdelek! Vključno z metanjem, udarjanjem, tlačenjem ali pritiskanjem.

Opozorilo: Upoštevajte varnostna navodila; nepravilna uporaba lahko povzroči požar, električni udar, poškodbe ali telesne poškodbe.