

Uporabniška navodila za Baseus Power Combo Podaljšek, 6 priključkov

1. Shema izdelka

- Gumb za napajanje
- Digitalni prikaz
- Levi izhod
- Desni izhod
- Type-C1
- Type-C2
- USB1
- USB2

Digitalni prikaz

- Vsebina prikaza: Moč, Napetost, kWh, Način zaščite

Nasveti:

- Digitalna zaščitna lučka:
 - Neprekinjena bela svetloba: Normalno
 - Lučka ugasne (samodejni izklop): Napaka
- Zaščitna lučka za prenapetost:
 - Neprekinjena bela svetloba: Normalno
 - Utripajoča rdeča lučka: Zaščita pred prenapetostjo aktivirana
- Lučka zaščite pred zemeljskim tokom:
 - Neprekinjena bela svetloba: Normalno
 - Lučka ugasne: Ni ozemljeno

2. Tehnični podatki

- Ime: Baseus Power Combo Podaljšek
- Številka modela: CCGAN100-S2ACE
- Nazivna napetost: 250V~
- Nazivna moč: 4000W Max.
- Nazivna moč: 16.0A Max.
- Vhod: AC 200-250V~, 50/60Hz, 2.0A Max.
- Izhod Type-C1/Type-C2: 5.0V-3.0A (15.0W); 9.0V-3.0A (27.0W); 12.0V-3.0A (36.0W); 15.0V-3.0A (45.0W); 20.0V-5.0A (100.0W)

- Izhod USB2: 5.0V-3.0A (15.0W); 9.0V-3.0A (27.0W); 12.0V-3.0A (36.0W); 20.0V-3.0A (60.0W)
- Izhod USB1: 5.0V-1.0A (5.0W)
- Izhod Type-C1+Type-C2/USB2: 65.0W+30.0W
- Izhod Type-C1/Type-C2+USB1: 65.0W+5.0W+5.0W
- Izhod Type-C2+USB2: 15.0W
- Izhod Type-C1+(Type-C2+USB2): 65.0W+15.0W
- Izhod Type-C1+(Type-C2/USB2)+USB1: 65.0W+30.0W+30.0W+5.0W
- Izhod (Type-C2+USB2)+USB1: 15.0W+5.0W
- Izhod Type-C1+(Type-C2+USB2)+USB1: 65.0W+15.0W+5.0W+5.0W*
- Dolžina napajalnega kabla: 1.5m
- Velikost izdelka: 132×66×66mm
- Teža izdelka: Približno 660g

3. Vsebina

- Podaljšek x 1
- Navodila za uporabo x 1
- Garancijska kartica x 1
- Nano lepilni podložek x 1

4. Delovno okolje

- Uporabna temperatura: ne tropsko območje s temperaturo 0-25 °C.
- Temperatura za shranjevanje: -20 °C do 40 °C

5. Opomnik

- Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila in opozorila.
- Skupna moč izhoda ne sme preseči nazivnega izhoda moči tega izdelka.
- Med uporabo ne zvijajte napajalnega kabla, da se izognete pregrevanju.
- Izdelek zaščitite pred neugodnimi okolji z visokimi temperaturami, intenzivno svetlobo, močnimi magnetnimi polji ali v bližini vira požara.
- Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe izdelka, škodo na premoženju ali osebne poškodbe.
- Potrošnik je odgovoren za vse osebne in premoženjske škode, ki izhajajo iz nepravilne uporabe v nasprotju z navodili za uporabo, za katere našo podjetje ne prevzema pravne odgovornosti.
- Neprofesionalcem je prepovedano razstavljanje tega izdelka.

- Ne uporabljajte fizične sile, vključno s udarjanjem, metanjem, stopanjem ali stiskanjem.
- Izdelek hranite izven dosega otrok.
- Ne priključite izdelka na ne ozemljen izhod.
- Pri hkratni uporabi več izhodnih priključkov se bo podaljšek samodejno ponastavil 2-3 krat med prepoznavanjem hitrih polnilnih protokolov in prilagajanjem izhodne moči; to velja za normalno.
- USB-1 vrata so namenjena polnjenju naprav z nizko porabo, kot so slušalke in pametne ure; zaradi zaščit proti izhodni moči morda naprave z nizko porabo ne bodo popolnoma napolnjene pri uporabi drugih hitrih izhodnih priključkov. Za polnjenje naprav z nizko porabo uporabite vrata USB-1.
- Najmanjša enota električne energije je 1 kWh. Ko je pod 1 kWh, bo kapaciteta električne energije 0.
- Kapaciteta električne energije bo prikazovala normalno moč, ko bo električna energija preseгла 1 kWh.
- Ima vgrajeno zaščito pred prenapolnjenjem; ta izdelek bo samodejno znižal izhod, ko temperatura preseže določeno mejo. Izhod izdelka bo višji od 65W.