

Navodila za uporabo Baseus Prenosna baterija Amblight 30000mAh

1. Parametri izdelka

- **Blagovna znamka:** Baseus

2. Seznam vsebine

- **Ime:** Prenosna baterija Amblight 30000mAh
- **Model:** BS-30KP365
- **Vsebina paketa:**
 - Power Bank × 1
 - Uporabniški priročnik × 1
 - Garancijska kartica × 1
- **Baterija:** Polimerna litijeva baterija
- **Kapaciteta:** 30000mAh / 114Wh
- **Učinkovitost pretvorbe energije:** ≥75%
- **IP vhod:** 5V-2.1A
- **Polnilni kabel E-marker 5A** × 1
- **Micro vhod:** 5V-2A; 9V-2A; 12V-1.5A
- **Type-C vhod:** 5V-3A; 9V-3A; 12V-3A; 15V-3A; 20V-3A
- **Type-C izhod:** 5V-3A; 9V-3A; 12V-3A; 15V-3A; 20V-3.25A
- **USB1/USB2/USB3 izhod:** 5V-3A
- **USB4 izhod:** 5V-4.5A (SCP); 4.5V-5A (SCP); 5V-3A; 9V-3A; 12V-2.5A; 20V-1.5A
- **Skupni izhod USB1 + USB2 + USB3 + USB4:** 5V-3A
- **USB1/USB2/USB3 + Type-C izhod:** 15W + 45W
- **USB4 + Type-C izhod:** 18W + 45W
- **Skupni izhod 5V:** 5V-6A
- **Dimenzije:** 145 × 65 × 38 mm
- **Teža:** Približno 550 g

3. Opis izdelka

Izdelek je prenosna naprava za polnjenje, ki lahko polni digitalne naprave, kot so mobilni telefoni, prenosniki, tablični računalniki, e-bralniki in igralne konzole. Ima 3 vhode in 5 izhodov ter podpira PD 3.0 dvostransko hitro polnjenje, 60W visoko moč vhod, 65W izhod ter digitalni prikaz količine električne energije, napetosti in toka.

4. Navodila za delovanje gumba

- V stanju brez obremenitve pritisnite gumb, da prikažete trenutno raven baterije.
- V stanju z obremenitvijo pritisnite gumb, da prikažete trenutno raven baterije, pritisnite ga ponovno, da prikažete trenutno napetost, in še enkrat, da prikažete tok. Ko je povezanih več obremenitev, pritisnite gumb za prikaz trenutne napetosti in skupnega toka obremenitve.

5. Delovno okolje

- **Delovna temperatura:** Ne tropska območja, 0°C do 40°C
- **Temperatura shranjevanja:** 0°C do 40°C

6. Varnostna opozorila in nasveti

- Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vse navodila in opozorila. Nepravilna uporaba lahko poškoduje izdelek ali ogrozi vašo varnost.
- Power banki imajo učinkovitost pretvorbe, zato kapaciteta baterije power banka ni enaka polnilni kapaciteti.
- Priporočamo, da power bank redno polnite (vsaj enkrat na 5 mesecev), da ohranite dolgo življenjsko dobo.
- Nepravilna uporaba izdelka lahko enostavno povzroči škodo izdelku ali ogrozi vašo osebno varnost.
- Izogibajte se močnim fizičnim udarcem, vključno s udarci, metanjem, stopanjem, stiskanjem itd.
- Če potrošnik krši navodila za uporabo ali varnostna opozorila in nepravilno uporablja izdelek, nosi vse posledice za osebne in premoženjske škode, podjetje pa ne prevzema odgovornosti.
- Dismantling this product is strictly prohibited for non-professionals.